

## HFW-CEM-02

Konventionell trådlöst interface

### EGENSKAPER

- 2-vägs kommunikation
- 5-års produktgaranti
- Automatisk kanalväxling vid störning
- 7 kanaler
- 868,15 – 869,85 MHz
- Hög pålitlighet och känslighet
- Gör utökning av befintlig anläggning enkel och kostnadseffektiv
- Kan ansluta upp till 32 st trådlösa enheter, varav max 16 st kan vara larmdon
- Låg strömförbrukning vid 24V DC, endast 20mA



### GENERELLT

HFW-CEM-02 är ett väggmonterat konventionellt radiointerface för anslutning mot Notifiers trådlösa detektorer och larmdon.

HFW-CEM-02 kan anslutas mot en konventionell sektionsledning, eller via ett adresserbart sektionsinterface som i sin tur är programmerat mot en 3:e parts central. Vill man även styra Notifiers trådlösa larmdon ska man ansluta en vanlig larmdonsledning till HFW-CEM-02.

Utöver sektionsledning och eventuell larmdonsutgång ska HFW-CEM-02 anslutas mot separat 24 V DC matning.

Erfordras ett större täckningsområde, kan Notifiers trådlösa repeaters HFW-EM-01 anslutas i upp till 5 steg för att utöka täckningsområdet.

HFW-CEM-02 kan monteras i utrymmen där det finns krav på hög kapslingsklass (IP65) och den tål en drifttemperatur från -30° till +50°C.

För att kunna programmera HFW-CEM-02, ska en PC kopplas in på RS232 D-subkontakten. En standard RS232 kabel skall användas. Det är samma kabel som används för programmera Notifiers ID3000 central.

